

M-3622

MCF

■ 特長

- ・ 終端インピーダンスと MCF インピーダンスを整合させる回路を内蔵し、4pole に対応したインピーダンスマッチングタイプ水晶フィルタです。
- ・ 各種用途に対応し、優れた特性を実現しています。
- ・ 適用周波数は 58.750MHz です。

Now printing

■ 標準仕様

名称	MF58SB
公称周波数	58.750 (MHz)
通過帯域幅	6.0 (dB): ± 10.0 kHz min.
減衰帯域幅	40.0 (dB): ± 30.0 kHz max.
リップル	2.0 max. (dB)
挿入損失	8.0 max. (dB)
保証減衰量	50min. (dB) @ ± 1 MHz
入出力インピーダンス	75(Ω)

※掲載内容以外の特殊仕様にも対応可能です。

■ 外観寸法図

