

M-4T3

MCF

■特長

- ・ 終端インピーダンスと MCF インピーダンスを整合させる回路を内蔵し、4pole に対応したインピーダンスマッチングタイプ水晶フィルタです各種用途に対応し、優れた特性を実現しています。
- ・ 各種用途に対応し、優れた特性を実現しています。
- ・ 周波数範囲は 20~150MHz です。

Now printing

■標準仕様

名称	MF21YB	MF33EB	MF45ZBP
公称周波数	21.423611 (MHz)	33.150 (MHz)	45.000 (MHz)
通過帯域幅	1.0 (dB): ± 20.0 kHz min.	3.0 (dB): ± 1.00 kHz min.	3.0 (dB): ± 40.0 kHz min.
減衰帯域幅	20.0 (dB): ± 47.5 kHz max.		6.0 (dB): ± 60.0 kHz max.
リップル	0.5 max. (dB)	1.0 max. (dB)	1.0 max. (dB)
挿入損失	3.5 max. (dB)	6.0 max. (dB)	5.0 max. (dB)
保証減衰量	60min. (dB) @ ± 1 MHz	75min. (dB) @-910kHz	75min. (dB) @-900kHz
入出力インピーダンス	50(Ω)	50(Ω)	50(Ω)

※掲載内容以外の特殊仕様にも対応可能です。

■外観寸法図

