

TR-1-6(3)

MCF

■ 特長

- ・ 小型に対応したリードタイプ水晶フィルタです。
- ・ 各種用途に対応し、優れた特性を実現しています。
- ・ 周波数範囲は 20～150MHz です。
- ・ ペアリングによる 4pole 対応が可能です。

Now printing

■ 標準仕様

名称	MF45R2(2pole)	MF50R(2pole)	MF74U2(2pole)
公称周波数	45.000 (MHz)	50.000 (MHz)	74.250 (MHz)
通過帯域幅	3.0 (dB): ±7.50kHz min.	3.0 (dB): ±7.50kHz min.	3.0 (dB): ±14.0kHz min.
減衰帯域幅	24.0 (dB): ±50.0kHz max.	24.0 (dB): ±50.0kHz max.	20.0 (dB): ±60.0kHz max.
リップル	0.5 max. (dB)	1.0 max. (dB)	0.5 max. (dB)
挿入損失	1.5 max. (dB)	2.0 max. (dB)	4.0 max. (dB)
保証減衰量	60min. (dB) @ f_0 -910kHz	60min. (dB) @ f_0 -910kHz	40min. (dB) @ f_0 -910kHz
入出力インピーダンス	560(Ω)// 6.0(pF)	560(Ω)// 4.5(pF)	380(Ω)// 3.5(pF)

※掲載内容以外の特殊仕様にも対応可能です。

■ 外観寸法図

