

## TR-1(3)

## MCF

## ■特長

- ・ 小型に対応したリードタイプ水晶フィルタです。
- ・ 各種用途に対応し、優れた特性を実現しています。
- ・ 周波数範囲は 20 ~ 150MHz です。
- ・ ペアリングによる 4pole 対応が可能です。

Now printing

## ■標準仕様

名称	MF44R4(2pole)	MF51Y2(2pole)	MF59TB(4pole)
公称周波数	44.8485 (MHz)	51.840 (MHz)	59.700 (MHz)
通過帯域幅	3.0 (dB): ±8.00kHz min.	3.0 (dB): ±21.60kHz min.	3.0 (dB): ±12.5kHz min.
減衰帯域幅	12.0 (dB): ±20.0kHz max.		25.0 (dB): ±35.0kHz max.
リップル	1.0 max. (dB)	1.0 max. (dB)	2.0 max. (dB)
挿入損失	2.0 max. (dB)	5.0 max. (dB)	4.0 max. (dB)
保証減衰量	50min. (dB) @ $f_0 - 910\text{kHz}$	30min. (dB) @ $f_0 \pm 1\text{MHz}$	80min. (dB) @ $f_0 \pm 910\text{kHz}$
入出力インピーダンス	550( $\Omega$ )// 3.0(pF)	520( $\Omega$ )// 5.0(pF)	560( $\Omega$ )// 1.5(pF) Ce=8.5pF

※掲載内容以外の特種仕様にも対応可能です。

## ■外観寸法図

