

## TR-6(3)

## MCF

## ■ 特長

- ・ 超小型に対応したリードタイプ水晶フィルタです。
- ・ 各種用途に対応し、優れた特性を実現しています。
- ・ 周波数範囲は 30～150MHz です。
- ・ ペアリングによる 4pole 対応が可能です。

Now printing

## ■ 標準仕様

名称	MF40M2(2pole)	MF45U9(2pole)	MF68Q(2pole)
公称周波数	40.000 (MHz)	45.000 (MHz)	68.330 (MHz)
通過帯域幅	3.0 (dB): $\pm 3.75$ kHz min.	3.0 (dB): $\pm 15.0$ kHz min.	3.0 (dB): $\pm 6.00$ kHz min.
減衰帯域幅	13.0 (dB): $\pm 12.5$ kHz max.	15.0 (dB): $\pm 60.0$ kHz max.	15.0 (dB): $\pm 25.0$ kHz max.
リップル	1.0 max. (dB)	1.0 max. (dB)	0.5 max. (dB)
挿入損失	2.5 max. (dB)	3.0 max. (dB)	2.5 max. (dB)
保証減衰量	60min. (dB) @ $f_0$ -910kHz	65min. (dB) @ $f_0$ -910kHz	65min. (dB) @ $f_0$ -910kHz
入出力インピーダンス	1100( $\Omega$ )// 4.0(pF)	1.2k( $\Omega$ )// 0.0(pF)	480( $\Omega$ )// 4.0(pF)

※掲載内容以外の特殊仕様にも対応可能です。

## ■ 外観寸法図

